

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ д/с «Ромашка»  
\_\_\_\_\_ / О.В. Семёнова /

«18» 05 2021 г.



# **Инструкция**

## **о порядке действий дежурного персонала при поступлении сигнала о пожаре и неисправности системы противопожарной защиты**

## 1. Общие положения

- 1.1. Настоящая инструкция устанавливает порядок действий дежурного персонала при поступлении сигнала о пожаре и является обязательной для исполнения всеми работниками, независимо от их должности, образования, стажа работы в профессии, а также для сезонных работников, обучающихся, прибывших на обучение или практику.
  - 1.2. Разработана на основании п.56 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.
  - 1.3. Лица, виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнении или уклонении от выполнения) настоящей Инструкции несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

## **2. Обязанности и действия работников при заступлении на дежурство**

При заступлении на дежурство оперативный сотрудник (сторож) обязан:

- 2.1. Убедится, что система пожарной сигнализации находится в норме – отсутствуют сигналы неисправности и отключения.
  - 2.2. Убедится, что средства противопожарной защиты находятся в дежурном режиме.
  - 2.3. Убедится, что управляемые сигналами от системы пожарной сигнализации инженерные системы здания не заблокированы.
  - 2.4. В случае обнаружении отключений и неисправностей - сообщить заведующему ДОУ (лицу ответственному за ПБ в ДОУ, в организацию, осуществляющую плановое техобслуживание).

### **3. Обязанности и действия работников при поступлении сигнала «пожар» на пульт пожарной автоматики**

При обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запаха гари, тления и т.п.) оперативный сотрудник (сторож) обязан:

3.1. Оповестить о пожаре всех находящихся в ДОУ при помощи кнопки оповещения или подав сигнал голосом.

**3.2. Немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «01», «101», «112».**

3.3. Сообщить диспетчеру:

- свою фамилию и имя;
- адрес: **с.Малокурильское, ул.Терешкова,4;**
- кратко описать, где загорание или что горит, сколько человек в учреждении;
- не отключать телефон первым, поскольку у диспетчера могут возникнуть вопросы или он даст вам необходимые указания.

3.4. Немедленно сообщить заведующему по телефону: **89242820614, 89140929288**

3.5. При задымлении необходимо взять с собой фонарь и надеть средства защиты зрения и органов дыхания.

3.6. Принять меры по тушению пожара имеющимися средствами. К тушению следует приступать только в случае, если нет угрозы для жизни и здоровья и существует возможность в случае необходимости покинуть опасную зону:

- при использовании углекислотных огнетушителей (ОУ-2, ОУ-3, ОУ-5) необходимо направить раструб в очаг пожара, выдернуть чеку, прижать рычаг пускового устройства к рукоятке. При работе к раструбу прикасаться не допускается;
- при использовании порошковых огнетушителей (ОП-3, ОПУ-5, ОПУ-8, ОП-8) необходимо выдернуть предохранительную чеку, прижать рычаг пускового устройства к рукоятке, направить кран-распылитель в очаг пожара по периметру к центру очага;
- перед использованием огнетушителя необходимо ознакомиться с инструкцией, наклеенной на корпус огнетушителя.

#### **4. Обязанности и действия работников при отсутствии пожара (ложное срабатывание)**

При срабатывании пожарной сигнализации и отсутствии прямых признаков загорания (задымления, запаха гари, открытого пламени) оперативный сотрудник (сторож) обязан:

4.1. Немедленно выяснить причину срабатывания.

4.2. Проверить помещение согласно списку шлейфов сигнализации, в котором произошло срабатывание пожарного извещателя.

4.3. В случае отсутствия угрозы жизни и здоровью людей, имуществу (нет задымления, признаков горения и.т.д.) произвести отключение сработавшего извещателя.

4.4. Проверить, что средства противопожарной защиты и инженерные системы здания вернулись в дежурное состояние.

4.5. Немедленно сообщить заведующему ДОУ (лицу ответственному за ПБ в ДОУ, в организацию, осуществляющую плановое техобслуживание) о ложном срабатывании и действовать в соответствии с указаниями.

Инструкцию разработал: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_